



차 신	전 결 부 하	ELCB (AF/AT)	CAP (VA)	MG S/W (KW)	비 고
정기점검 (주물선)	DN-1a(LED 100Wx19)	2P 30/20	1,900	2.5KW	상 시 (주아상시)
	DN-1b(LED 100Wx19)	2P 30/20	1,900	2.5KW	상 시 (주아상시)
	DN-1c(LED 100Wx18)	2P 30/20	1,800	2.5KW	상 시 (주아상시)
정기점검 (주물선)	DN-2a(LED 100Wx19)	2P 30/20	1,900	2.5KW	상 시 (주아상시)
	DN-2b(LED 100Wx19)	2P 30/20	1,900	2.5KW	상 시 (주아상시)
	DN-2c(LED 100Wx18)	2P 30/20	1,800	2.5KW	상 시 (주아상시)
대구광역시 (주물선)	DN-3a(LED 100Wx10)	2P 30/20	1,000	2.5KW	상 시 (주아상시)
	DN-3b(LED 100Wx9)	2P 30/20	900	2.5KW	상 시 (주아상시)
	DN-3c(LED 100Wx9)	2P 30/20	900	2.5KW	상 시 (주아상시)
대구광역시 (주물선)	DN-4a(LED 100Wx9)	2P 30/20	900	2.5KW	상 시 (주아상시)
	DN-4b(LED 100Wx9)	2P 30/20	900	2.5KW	상 시 (주아상시)
	DN-4c(LED 100Wx8)	2P 30/20	800	2.5KW	상 시 (주아상시)
여타	SPARE	2P 30/30			
	SPARE	2P 30/30			

정기점검 (주물선)	D-1a(LED 100Wx9)	2P 30/20	900	2.5KW	6	가동등점멸기 (아간행동)
	D-1b(LED 100Wx9)	2P 30/20	900	2.5KW	6	가동등점멸기 (아간행동)
	D-1c(LED 100Wx9)	2P 30/20	900	2.5KW	6	가동등점멸기 (아간행동)
정기점검 (주물선)	D-2a(LED 100Wx9)	2P 30/20	900	2.5KW	6	가동등점멸기 (아간행동)
	D-2b(LED 100Wx9)	2P 30/20	900	2.5KW	6	가동등점멸기 (아간행동)
	D-2c(LED 100Wx9)	2P 30/20	900	2.5KW	6	가동등점멸기 (아간행동)
대구광역시 (주물선)	D-3a(LED 100Wx8)	2P 30/20	800	2.5KW	6	가동등점멸기 (아간행동)
	D-3b(LED 100Wx8)	2P 30/20	800	2.5KW	6	가동등점멸기 (아간행동)
	D-3c(LED 100Wx7)	2P 30/20	700	2.5KW	6	가동등점멸기 (아간행동)
대구광역시 (주물선)	D-4a(LED 100Wx9)	2P 30/20	900	2.5KW	6	가동등점멸기 (아간행동)
	D-4b(LED 100Wx8)	2P 30/20	800	2.5KW	6	가동등점멸기 (아간행동)
	D-4c(LED 100Wx8)	2P 30/20	800	2.5KW	6	가동등점멸기 (아간행동)
여타	SPARE	2P 30/30				
	SPARE	2P 30/30				
가동등	O-1a(LED 100Wx22)	2P 30/20	2,200	2.5KW	6	가동등점멸기 (OPEN구간)
	O-1b(LED 100Wx22)	2P 30/20	2,200	2.5KW	6	가동등점멸기 (OPEN구간)
	O-1c(NH 250Wx5)	2P 30/20	1,250	2.5KW	6	가동등점멸기 (전등포)
가동등	O-2a(NH 250Wx4)	2P 30/20	1,000	4.5KW	6	가동등점멸기 (전등포)
	O-2b(NH 250Wx7)	2P 30/20	1,750	2.5KW	16	가동등점멸기 (전등포)
	O-2c(NH 250Wx7)	2P 30/20	1,750	4.5KW	16	가동등점멸기 (전등포)
여타	SPARE	2P 30/30				
	SPARE	2P 30/30				

조명제어용 분전함 결선도-2  
SCALE = 1/NONE(A3)